Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Space convertor semnal 24V

1000314

- Convertor punct condensare pentru 1-5 senzori de condens
- Funcții:
- Primește informaţii de la senzorii de condens
- Închide un contact electric când s-a atins punctul de rouă
- Până la maxim 5 senzori de condens în paralel
- Ieșire contact uscat (valoare maximă: 48 V~/60 V DC)

- Opțiuni:
- Montaj pe șină DIN
- Montaj în cutie protecție plastic
- Comunicație la distanță

- Conformitate: CE
- Tensiune: 24V / 50-60 Hz



About GF Uponor Space convertor semnal

Specification

- Protecție la condensare
- Ușor de instalat și de utilizat
- Sistem de răcire și încălzire cu reacție rapidă
- Conectare de până la 5 senzori de condens pentru o siguranță maximă
- Controlul debitului

Application

- încălzire și răcire radiantă

GF Uponor Space convertor semnal 24V

1000314



Product code

Item no EAN	4021598027848
Item no GTIN	04021598027848

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	85
Greutatea unității articolului	0,672
Lățimea unității articolului	35
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	85
Z Măsurarea h	60
Z Măsurarea w	35

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905431397
Înălțimea ambalajului PL1	60
Lungimea ambalajului PL1	111
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,00064602
Greutate ambalaj PL1	0,772
Lățimea ambalajului PL1	97

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+